

LD-111 Specification

Dual LED Head Emergency Light



Features

- ใช้หลอด LED กำลังสูง พิกัด 9 W จำนวน 2 หัวโคม ในการให้แสงสว่าง มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 50,000 ชั่วโมง
- ให้แสงสว่างมากกว่าหลอดฮาโลเจนขนาด 35 W x 2
- ให้แสงสว่างคงที่ยาวนานกว่า 4 ชั่วโมงที่ระดับความสว่างสูงสุด
- ปรับความสว่างของโคมไฟได้ 4 ระดับ เพื่อเพิ่มระยะเวลาในการให้แสงสว่าง
- สามารถควบคุมการทำงานได้ด้วยรีโมทคอนโทรล
- มีฟังก์ชั่นทดสอบการทำงานอัตโนมัติ (AutoTest) เป็นระยะเวลา 10 วินาที ทุก 1 สัปดาห์ และ 1 ชั่วโมง ทุก 4 สัปดาห์ (สามารถยกเลิกได้)
- ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก.1955-2551
- รับประกันแผงวงจรหลัก 5 ปี และแบตเตอรี่ 2 ปี

Specification

Input Voltage	220 V / 50 Hz
Maximum Input Power	15 W
Nominal Input Power	< 1 W
LED Lamp Rated Power	9 W / Lamp
LED Lamp Power Consumption	6 W / Lamp
Color Temperature	3,000 - 3,500 K
Rated Beam Angle	36°
Battery Type / Size	Sealed Lead-Acid / 12 V 7.0 Ah
Battery Cut-off Voltage	10.5 V
Charging Method	2-Step Constant Voltage
Charging Current	700 mA (MAX)
Charging Time	10 - 16 hrs
Backup Time	4 hrs (@ Highest Brightness)
Casing	Extrude Aluminum, 1.7 mm Thick Coated with Powder Paint
Dimension (H x L x D)	219 x 284 x 83 mm
Weight	3.87 kg

Product Overview

โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ LD-111 ใช้หลอด LED กำลังสูง พิกัด 9 W ต่อหัวโคม ให้แสงสว่างมากกว่าหลอดฮาโลเจนขนาด 35 W ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ถึง 3 เท่า สามารถให้แสงสว่างคงที่ยาวนานกว่า 4 ชั่วโมง หลอด LED มีอายุการใช้งาน มากกว่า 50,000 ชั่วโมง

ควบคุมการทำงานด้วย Microcontroller สามารถสั่งงานได้ทั้งจากปุ่ม Multi - Function ที่ตัวเครื่องและจาก Remote - Control ปรับระดับความสว่างของหัวโคมได้ 4 ระดับ และมีฟังก์ชั่น AutoTest เพื่อลดภาระในการตรวจสอบความพร้อมของระบบ ตัวถังทำจากอลูมิเนียมคุณภาพสูง เคลือบสีฝุ่นอย่างดี

